ROBITON POWER BANK-X ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул модели **ROBITON POWER BANK-X**
Тип **Универсальный внешний аккумулятор с сетевым переходником**

Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-ion)
Размеры: 88*70*42.5мм, Вес:200гр

Вход: 100-240В ~
Типы входных вилок: *C (ЕВРО), G (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / СИНГАПУР), I (АВСТРАЛИЯ), A(США / ТАИЛАНД / ЯПОНИЯ)*

Выход 1: универсальный сетевой разъем
Макс. мощность: 1500Вт при 220В ~
750Вт при 110В ~
Наличие трансформатора напряжения: отсутствует

Встроенный аккумулятор: 3,7В / 6000мАч
Выход 2: USB 5В ⎓2500мА
Выход 3: USB 5В ⎓2500мА
Сумм. макс ток на 2 USB 2,5А

Индикация: Светодиод
Если светодиод горит красным – идет заряд встроенного аккумулятора. Если светодиод горит зеленым – встроенный аккумулятор полностью заряжен и готов к работе.

Инструкции по технике безопасности

- Данный переходник не предназначен для использования с некоторыми устройствами высокой мощности, такими как некоторые фены или чайники. Перед началом работы убедитесь, что мощность вашего устройства менее 1500 Ватт.
- Напряжение сети в некоторых странах составляет 110В вместо 220В принятых в России. Данный переходник не является трансформатором напряжения (AC-AC). Перед использованием, убедитесь, что устройство, которое вы собираетесь подключать, работает от сетей с напряжением принятым в данной стране.
- Используйте переходник только в помещении. Не оставляйте во влажном месте или под дождем.
- Не разбирайте, не включайте переходник в сеть в случае его повреждения.
- Не подключайте к другим сетевым переходникам.
- Не подключайте к устройствам с заземлением.
- Не подвергайте воздействию тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ на аккумулятор
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Зарядите перед использованием. Если аккумулятор долго не использовался, то в силу химических и физических свойств аккумуляторов, он не может быть заряжен полностью. Для восстановления изначальных свойств, аккумулятор необходимо полностью зарядить / разрядить несколько раз подряд
- Во время заряда / разряда возможно нагревание устройства. Будьте осторожны во время использования
- Аккумулятор – химический источник тока. Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным мусором, утилизируйте их с помощью специальных служб